

Konfiguracja aparatu Gigaset

Przygotowanie: TeleCube

GIGASET KONFIGURACJA

Jak skonfigurować aparat Gigaset

Ustal jaki numer wewnętrzny będzie posiadał dany telefon Gigaset.



Na czarnej bazie telefonu naciśnij niebieską diodę w celu przywołania słuchawki. Na słuchawce wyświetli się *adres IP* telefonu, który należy wpisać w nowej zakładce przeglądarki Internetowej.

Po wczytaniu wpisanego *adresu IP* powinna ukazać się strona marki Gigaset prosząc o *PIN*. Domyślny PIN fabryczny to 0000.

Witaj				
Ten interfejs umożliwia zarządzanie urządzeniem. Ze względów bezpieczeństwa program konfiguracyjny jest chroniony systemowym kodem PIN.				
Wybierz język menu i okien dialogowych:				
Polski 🗸				
Wprowadź systemowy kod PIN:				
ОК				



Po udanym logowaniu przejdź do zakładki *Ustawienia* w górnym menu, następnie kliknij *Telefonia* (druga od góry w rozwiniętym menu), a gdy lista się rozwinie wejdź w *Połączenia*.

Przy pozycji numer 1 zaznacz checkbox Aktywne, a następnie kliknij Edytuj.

Strona główna	Ustawienia	Stan					Wyloguj
Sieć		Przegląd połączeń					?
Telefonia			Nazwa	Operator	Stan	Aktywne	
Połączenia			Nazwa	operator	Stan	Antywiie	
Audio			Linia stacjonarna		Rozłączono	Edytuj	
Przypisanie numeru	N N		Gigaget pet	Gigaset	Wulaazano	Edvtui	
Przekierowanie			Gigaset.net	Communications	vvyłączono	Luyuj	
Plany wybierania nul Skrzynki poszty dos	merow	1.	Wew. 121	Inny operator	Zarejestrowano	Edytuj	
Ust. zaawansowane	VoIP		100		Nie	Edudui	
l Wiadomości		2.	IP2	Inny operator	skonfigurowano	Edytuj	\sim
Usługi informacyjne		3.	IP3	Inny operator	Nie	Edytuj	
Książki telefoniczne					skonligurowano		
Zarządzanie		4.	IP4	Inny operator	skonfigurowano	Edytuj	
		5.	IP5	Inny operator	Nie skonfigurowano	Edytuj	
		6.	IP6	Inny operator	Nie skonfigurowano	Edytuj	
	Oper	ator lub profil PBX					
			Profil zawiera ws: (PBX).	zystkie odpowiednie	ustawienia operat	tora lub systemu telefonicznego	
	Auton dos	natycznie sprawdzaj stępność aktualizacji profili:	● Tak O Nie	e			
			Aktua	alizuj profil			
			Ustaw	Anuluj			
		_	_				_

GIGASET KONFIGURACJA

Rozwiń **ustawienia zaawansowane** i następnie **uzupełnij formularz** zgodnie z poniższą grafiką, korzystając z danych w Panelu Klienta TeleCube.

Dane Konta SIP znajdziesz w Panelu Klienta w zakładce *Wirtualna Centrala -> Konta SIP* (*wewnętrzne*). Przy koncie SIP, które będzie konfigurowane z aparatem kliknij ikonę zębatki i wejdź w *Ustawienia Konta SIP*.

6

1. Połączenie IP	Przypisz nazwę połączenia lub faktyczny numer telefonu w celu identyfikacii.
Nazwa połączenia lub	TeleCube
Konfiguracja VolP/pobieranie profilu	
Operator	Uruchom asystenta konfiguracji
Wersia profilu	
Osobiste dane operatora	
Nazwa uwierzytelniania:	Login (Auth ID)
Hasło uwierzytelniania:	Hasło
Nazwa użytkow.:	Login (Auth ID)
Nazwa wyświetl.:	Jan Kowalski (Dowolna Nazwa)
	Ukryj ustawienia zaawansowane
Ogólne dane operatora	
Domena:	SIP Serwer
Adres serwera proxy:	SIP Serwer
Port serwera proxy:	5060
Serwer rejestracji:	SIP Serwer
Port serwera rejestracji:	5060
Czas odświeżania rejestracji:	60 s
Dane sieci operatora	
Funkcja STUN włączona:	O Tak ● Nie
Adres serwera STUN:	
Port serwera STUN:	3478
Czas odświeżania STUN:	240 s
Czas odświeżania NAT:	20 s
Tryb Outbound proxy:	O Zawsze
Adres serwera Outbound:	Outbound Proxy
Port Outbound proxy:	5060
Wybierz protokół sieciowy	Automatycznie V
	Ustaw Anuluj Usuń połączenie
	\bigvee

3

GIGASET KONFIGURACJA

Na koniec zapisz dane klikając Ustaw.

(8)

W menu po lewej stronie wejdź w zakładkę **Telefonia**, a następnie z listy wybierz **Przypisanie numeru**.

Strona główna	Ustawienia	Stan	Wyloguj
Sieć Telefonia Połączenia Audio Przypisanie numer Przekierowanie Plany wybierania nu	u merów	W Pi Słuchawki INT 1 N Pi W	Aybierz linię dla wychodzących połączeń i co najmniej jedną linię dla połączeń rzychodzących każdej słuchawki. azwa Wew. 121 ołączenie dla połączeń dla połączeń przychodzących wychodzących wychodzących
Skrzynki poczty głos Ust. zaawansowane Wiadomości Usługi informacyjne Książki telefoniczne Zarządzanie	iowej VolP	G Li W ka w Inne połączenie	igaset.net
		In	ne połączenie, gdy połączenie VoIP jest odłączone.
	м	A lenedżer połączeń	utomatyczne przełączenie awaryjne na linię stacjonarną: O Tak 💿 Nie
		w	/ybierz połączenie i skojarzoną słuchawkę dla menedżera połączeń na komputerze.
		P	ołączenie Włącz menedżera połączeń Słuchawka Jew. 121 Nie Y Wew. 121 Y
			Ustaw Anuluj

9

Zaznacz przy wybranym numerze wewnętrznym tylko i wyłącznie checkboxy *dla połączeń wychodzących* oraz *dla połączeń przychodzących*.

10

Na sam koniec kliknij Ustaw, aby zapisać wprowadzone zmiany.



UWAGA! Czas rejestracji bazy Gigaset na platformie VoIP może trwać nawet do 60 sekund. Komunikat "*błąd rejestracji u operatora*" jest normalnym komunikatem podczas tych 60 sekund.

Dodatkowo informujemy, że w momencie gdy zechcesz skonfigurować dodatkową słuchawkę do posiadanej bazy, należy ją w pierwszej kolejności sparować z bazą. Aby dokonać sparowania przytrzymaj na telefonie klawisz z zieloną słuchawką oraz niebieską diodę, znajdującą się na bazie.



KONTAKT Z TELECUBE

Wydrukuj tę stronę aby zawsze mieć ją pod ręką!

Wybierz dogodną dla siebie formę kontaktu



Dane korespondencyjne: Claude ICT Poland Sp. z o.o. ul. Toszecka 101/210 44-100 Gliwice



Telefon: 221-13-14-15



Czat:

Dni robocze poniedziałek - piątek w godzinach 9:00- 17:00

Całodobowe centrum serwisowe - możliwość wysłania SMS pozostawienia nagrania lub kontakt email:



(t) +48 732 082 082 lub mail info@telecube.pl

Nasz zespół dyżurny zapozna się ze zgłoszeniem i podejmie odpowiednie kroki w przypadku wystąpienia problemu a odpowiedź na zgłoszenie otrzymasz w najbliższym dniu roboczym.



Formularz kontaktowy:

www.ccrm.pl/kontakt

Adres mailowy:

<u>info@telecube.pl</u>

Masz problem z konkretnym połączeniem?

Zgłoś je korzystając z dedykowanej opcji. Przejdź do zakładki *Historia kontaktu*, przefiltruj wyniki aby odnaleźć konkretne połączenie a następnie kliknij *Więcej* na końcu wiersza i wybierz opcję **"Zgłoś problem"**, dokładnie opisując zaistniałą sytuację. Dzięki temu trafi ono bezpośrednio do naszych techników, którzy przeanalizują je i wrócą z pomocą.





Odwiedź naszą stronę: <u>www.telecube.pl</u>

Przygotowanie: TeleCube